


TUBE AMP MODELER TM300

Ultimate Tube Amp Modeling Effects Pedal

JP



Behringer TUBE AMP MODELER TM300 のお買い上げ誠にありがとうございます。この高品質なペダルは、それぞれ3種類の古典的ギターアンプ、ゲインモードおよびマイクポジションの設定が可能、計27種類のサウンドコンフィギュレーションが可能となっています。これによって、有名チューブアンプサウンドからクリーンサウンド、クランチサウンドから図太いディストーションサウンドまでが実現します。典型的なハードロックおよびヘヴィメタルのサウンドを再現するには最適の一台といえるでしょう。

1. コントローラー

- ① **LEVEL** コントロールは出力レベルを調整します。
- ② **LOW** コントロールを使用すると、低周波数範囲をブースト/カットできます。
- ③ **HIGH** コントロールを使用すると、高周波数範囲をブースト/カットできます。
- ④ **DRIVE** コントロールは、オーバードライブ効果の量を調整します。

MIC スイッチは、キャビネットに対するマイクの配置(向きと距離)をシミュレートします。CLN(クラシック: アンピエンスのない遠隔マイク配置)を選択して、クラシックな初期の真空管アンプのように、高いミッドレンジのコンテンツとより高い音の定義を実現します。CTR(中央: コーンを中心での近接マイキング)では、高中音域のコンテンツが大きくなり、ローエンドが大きくなり、非常にカリカリした結果が得られます。OFF X(オフアクセス: コーンのエッジでの近接マイキング)はCTRと非常に似ていますが、中高域のコンテンツが少なく、より滑らかでソフトなサウンドを生成します。モードポジションHOTとの組み合わせに最適です。

- ⑤ **MODE** スイッチを使用して、アンプ設定と組み合わせたい3つのゲイン設定(HOT, HI G, CLN)のいずれかをダイヤルアップします。

- ⑥ **AMP** スイッチを使用して、3つの優れたクラシック真空管アンプから1つを選択します。あなたはそれらを聞くとすぐにこれらの古典的なアンプトーンを認識するでしょう。ダイナミックな低音でクリスタルクリアで透明なサウンドを得るには、**TWEED**を選択します。アグレッシブなミッドと信じられないほどのサステインには、**BRIT(ISH)**を選択してください。**CALIF(ORNIAN)**を選択すると、より丸みのある、より均一な（まだ洗練された）サウンドをダイヤルアップできます。リードに最適です。
- ⑦ **ON / BATT LED** は、エフェクトがアクティブになると点灯します。また、バッテリーレベルインジケータとしても機能します。
- ⑧ フットスイッチを使用して、エフェクトをアクティブ / 非アクティブにします。
- ⑨ この **¼" TS IN** コネクタを使用して、機器ケーブルを接続します。
- ⑩ **¼" TS OUT** コネクタは信号をアンプに送信します。

DC IN 接続を使用して、9V 電源（別売）を接続します。

バッテリーコンパートメントはペダルカバーの下にあります。9V 電池（別売）を取り付ける、または交換するには、ボールペンでヒンジを押し、ペダルカバーを取り外します。ユニットを傷つけないように注意してください。

◆ **TM300** にはオン / オフスイッチがありません。プラグを入力コネクタに挿入するとすぐに、**TM300** がオンになります。使用しないときは、コネクタからプラグを抜いてください。これにより、バッテリーの寿命が延びます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

In

コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	500 kΩ

Out

コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	1 kΩ

電源

9 V , 100 mA DC 安定化

Behringer PSU-SB

アメリカ / カナダ	120 V~, 60 Hz
ヨーロッパ / イギリス / オーストラリア	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韓国	220 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz
電源コネクタ	2 mm DC jack、負の中心
電池	9 V type 6LR61
消費電力	30 mA

体重

寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅞" 約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタ

ンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU)

および国内法に従って、この製品を家庭ごとと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可され

た収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

We Hear You