




BC208

Vertical 200 Watt 2 x 8" Portable Bass Cabinet with Superior Tone

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

BC208 コントロール



BC208 は、入力とリンクの両方に ¼" スピーカー接続を使用します。¼" スピーカージャックは並列に配線されています。

アンプをキャビネットに接続するには、¼" コネクタ付きのスピーカーケーブルをアンプ出力から ¼" ジャックの1つに接続します。次に、残りの ¼" ジャックから追加のスピーカーキャビネットに別のケーブルを配線して、2 番目のキャビネットにリンクします。

⚠️ アンプとスピーカーキャビネット間のすべての接続には、インストルメントケーブルではなくスピーカーケーブルを使用してください。

キャビネットの組み合わせ

BC208 スピーカーキャビネットの接続とセットアップは簡単で簡単ですが、使用する前にこのインストールガイドを読むことをお勧めします。

⚠️ 仲間のミュージシャンや自分のミュージシャンの安全のために、積み重ねられたキャビネットの安定性に対処し、スタックが不安定になったり転倒したりしないように適切な予防措置を講じてください。また、2 つのキャビネットのみを垂直に積み重ねる必要があることに注意してください。.



2x208 スピーカースタック

途方もないミッドレンジの明瞭さ、タイトで明瞭なサウンドのためのカットとパンチ。



積み重ねられた 2x210 スピーカー

通常 10 インチスピーカーに関連する正確で高速で明確なトーンを備えた、豊富なローエンドとパワー。



1x212 + 2x210

2x12" キャビネットの精度、フルボディ、さらにローエンドの組み合わせ。



410 + 212

完全なローエンド、精度、ボディのためのクールな組み合わせ

⚠️ アンプとスピーカーキャビネット間のすべての接続には、インストルメントケーブルではなくスピーカーケーブルを使用してください。

次の点に注意してください。

- BC208、BC210、BC212 のインピーダンスは 8 オームです
- BC410 のインピーダンスは 4 オームです
- BC210、BC212、および BC410 は、入力とリンクの両方にツイストロックプロフェッショナルコネクタを使用するため、これらのキャビネットと BC208 を接続するには、一方の端に ¼" コネクタ、もう一方の端にツイストロックコネクタが付いたケーブルが必要です。

すべての TC Electronic ベースアンプは、2 つの TC Electronic 8 オームキャビネットを実行できます。

TC Electronic アンプのモデルに応じて、BC410 (4 オーム) キャビネットを 1 つまたは 2 つの他の 8 オームキャビネットと組み合わせることができます。

注意: 誤って無効なキャビネットの組み合わせを TC Electronic ベースアンプに接続した場合、アンプの保護モードが呼び出される可能性があります。ただし、アンプが破損することはありません。

仕様

スピーカー		接続	
タイプ	2 x 8" ベースエンクロージャー	入力	2 x ¼" TS
周波数範囲	70 Hz – 4 kHz; ±3 dB 50 Hz – 6 kHz; -10 dB	物理的	
パワーハンドリング (IEC)	連続 200W、ピーク 800 W	キャビネット構造	15 mm (⅝") 合板、フロントポート
インピーダンス	8 Ω	チューニング	65 Hz
感度	93 dB (1 W @ 1 m)	寸法 (H x W x D)	545 x 262 x 316 mm (21.5 x 10.3 x 12.4")
最大 SPL	116 dB 連続、122 dB ピーク	重量	10.4 kg (22.9 ポンド)
コンポーネント	Turbosound カスタムドライバー 2x 8"		

その他の重要な情報

JP

JP

その他の重要な情報

- 1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:**
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
- 2. 故障:** MusicTribe ディーラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

